

Ups 1200v energ power mc bivolt

Ref. 119157



Descrição do Produto:

Os Nobreaks Max Control da RCG tem como função o fornecimento ininterrupto de energia a seus equipamentos, mesmo na ausência total de energia, proveniente da rede elétrica. Trabalha com bateria interna selada e pode gerar um determinado tempo de autonomia de acordo com cada modelo e carga utilizada.

Especificações Técnicas:

□

- Sistema microprocessado;
- Gerenciamento em tempo real de todos os módulos;
- Saídas estabilizadas com 3 estágios de regulação;
- Maior permanência no modo rede elétrica;
- Compatibilidade com grupos geradores;
- Atende redes elétricas distorcidas ou sobrecarregadas;
- Monitoramento total da rede elétrica;
- 3 Taps de regulação;
- Acesso à bateria;
- Bateria auxiliar (nos modelos FAXBAT);
- DC Start: Partida do nobreak mesmo com ausência da rede elétrica;
- Número de tomadas: 4 Tomadas de saída com tecnologia Line Interactive;
- Comprimento do cabo de alimentação: 1 mt;
- Fusível com acesso externo;
- Possui Chave liga/desliga embutida (evitando o desligamento acidental);
- Gabinete ABS Anti-chamas;
- Tomadas tripolares, em conformidade com o padrão brasileiro de plugues e tomadas (ABNT NBR 14136:2002);
- Fator de potência 0,65;
- Acesso rápido à bateria;
- Tempo de Resposta 6 semiciclos ou 3 ciclos (50mS);
- Frequência Nominal 60 Hz;
- Filtro de Linha Incorporado;
- Microprocessador Tecnologia TRUE RMS;
- Possui uma bateria 7Ah /12V;
- Rendimento +/- 85%;
- Temperatura de operação: 5 a 40°C;
- Variação Admissível para tensão de saída: +/- 5%;
- Atenua surtos de tensão;

Aplicações:

- CPU;
- Monitor;
- Scanner;
- Impressoras Multifuncionais e Jato de tinta;
- Periféricos;
- Roteador;
- Câmera;
- Fone/Fax/Pabx;
- Home Theater;
- LCD/LED;
- DVD Player;
- Equipamentos de Som;
- Voip;
- Recarregadores;
- Games;

- Sistemas.

Garantia:

Garantia de 90 dias